

## Дефибриллятор Primedic Defi-B, Metrax

1.1	Комплектация:	
1.2	Гель электродный, г	Не менее 100
1.3	Руководство пользователя на русском языке	Наличие
1.4	Технические характеристики:	
1.4.1	Форма импульса-монофазный демпфированный синусоидальный	Наличие
1.4.2	Энергетические ступени 20,50,100,160,250,360 Дж (при импедансе 50 Ом), выбор энергии в ручном режиме	Наличие
1.4.3	Время накопления энергии для разряда мощностью 360 Дж, сек	Не более 7
1.4.4	Функция автоматического сброса набранной энергии, если разряд не был произведен в течение 15 сек	Наличие
1.4.5	Готовность к проведению разряда сопровождается звуковым сигналом	Наличие
1.4.6	Режим работы: ручной асинхронный	Наличие
1.4.7	Пара многоцветных внешних электродов для дефибрилляции "утюги", взрослые, Ø 8 см и встроенные в них детские Ø 5 см	Наличие
1.4.8	Индикация состояния прибора через светодиоды и акустические сигналы	Наличие
1.4.9	Пользовательский интерфейс с простыми интуитивно понятными символами и пошаговой нумерацией действий	Наличие
1.4.10	Питание от перезаряжаемой аккумуляторной батареи 14,4 В/ 1,5 Ач, NiCd (встроенное зарядное устройство для сети 220 В)	Наличие
1.4.11	Время полной зарядки батареи, час.	Не более 5,5
1.4.12	35 разрядов по 360 Дж при полностью заряженном аккумуляторе (+10 резервных при разряженном аккумуляторе)	Наличие
1.4.13	Индикация степени зарядки аккумулятора (сигнализация при низком уровне зарядки)	Наличие
1.4.14	Функция самотестирования прибора	Наличие
1.4.15	Габаритные размеры прибора, см	Не более 40x12x48
1.4.16	Вес прибора, кг	не более 9